# LINEE A 132 - 150 kV
# CONTRAPPESI PER EQUIPAGGIAMENTI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI



| NUMERO MATRICOLA | TIPO | COMPOSIZIONE | VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRAPPESO (kg) | SIGLA |
|---|---|---|---|---|
| **25 16 00** | **361/1** | 401/1, 601/1, 602 | 25 | 1 x 25 |
| **25 16 01** | **361/2** | 401/1, 601/1, *n. 2* 602 | 50 | 2 x 25 |
| **25 16 02** | **361/3** | 401/1, 601/2, *n. 3* 602 | 75 | 3 x 25 |
| **25 16 03** | **361/4** | 401/1, 601/2, *n. 4* 602 | 100 | 4 x 25 |
| **25 16 04** | **361/5** | 401/1, 601/3, *n. 5* 602 | 125 | 5 x 25 |
| **25 16 05** | **361/6** | 401/1, 601/3, *n. 6* 602 | 150 | 6 x 25 |
| **25 16 06** | **361/7** | 401/1, 601/4, *n. 7* 602 | 175 | 7 x 25 |
| **25 16 07** | **361/8** | 401/1, 601/4, *n. 8* 602 | 200 | 8 x 25 |
| **25 16 08** | **361/9** | 401/1, 601/5, *n. 9* 602 | 225 | 9 x 25 |
| **25 16 09** | **361/10** | 401/1, 601/5, *n. 10* 602 | 250 | 10 x 25 |
| **25 16 10** | **361/11** | 401/1, 601/6, *n. 11* 602 | 275 | 11 x 25 |
| **25 16 11** | **361/12** | 401/1, 601/6, *n. 12* 602 | 300 | 12 x 25 |

1 - L'unità di misura con la quale deve essere espressa la quantità del materiale è il numero di complessi (n).

Esempio di designazione abbreviata: CONTRAPPES0 300KG 150KV UE